Guhl Motors Gear Chart

Engine:	Kawasaki ZX10			
Year:	2004-2006			
Approximate Rev Limit:	12,500 RPM			
Primary:	1.611			
Gear Ratios:	2.533	2.053	1.737	1.524

Notes:

Front	Rear	1st	2nd	3rd	4th
13	45	14.13	11.45	9.69	8.50
13	46	14.44	11.70	9.90	8.69
13	47	14.75	11.96	10.12	8.88
13	48	15.07	12.21	10.33	9.07
13	49	15.38	12.47	10.55	9.25
13	50	15.69	12.72	10.76	9.44
13	51	16.01	12.98	10.98	9.63
13	52	16.32	13.23	11.19	9.82
13	53	16.64	13.48	11.41	10.01
14	45	13.12	10.63	8.99	7.89
14	46	13.41	10.87	9.19	8.07
14	47	13.70	11.10	9.39	8.24
14	48	13.99	11.34	9.59	8.42
14	49	14.28	11.58	9.79	8.59
14	50	14.57	11.81	9.99	8.77
14	51	14.87	12.05	10.19	8.94
14	52	15.16	12.28	10.39	9.12
14	53	15.45	12.52	10.59	9.29
15	45	12.24	9.92	8.39	7.37
15	46	12.51	10.14	8.58	7.53
15	47	12.79	10.36	8.77	7.69
15	48	13.06	10.58	8.95	7.86
15	49	13.33	10.80	9.14	8.02
15	50	13.60	11.02	9.33	8.18
15	51	13.87	11.25	9.51	8.35
15	52	14.15	11.47	9.70	8.51
15	53	14.42	11.69	9.89	8.67

Front	Rear	1st	2nd	3rd	4th
16	45	11.48	9.30	7.87	6.91
16	46	11.73	9.51	8.05	7.06
16	47	11.99	9.72	8.22	7.21
16	48	12.24	9.92	8.39	7.37
16	49	12.50	10.13	8.57	7.52
16	50	12.75	10.34	8.74	7.67
16	51	13.01	10.54	8.92	7.83
16	52	13.26	10.75	9.09	7.98
16	53	13.52	10.96	9.27	8.13
17	45	10.80	8.75	7.41	6.50
17	46	11.04	8.95	7.57	6.64
17	47	11.28	9.14	7.74	6.79
17	48	11.52	9.34	7.90	6.93
17	49	11.76	9.53	8.07	7.08
17	50	12.00	9.73	8.23	7.22
17	51	12.24	9.92	8.39	7.37
17	52	12.48	10.12	8.56	7.51
17	53	12.72	10.31	8.72	7.65
18	45	10.20	8.27	7.00	6.14
18	46	10.43	8.45	7.15	6.27
18	47	10.66	8.64	7.31	6.41
18	48	10.88	8.82	7.46	6.55
18	49	11.11	9.00	7.62	6.68
18	50	11.34	9.19	7.77	6.82
18	51	11.56	9.37	7.93	6.96
18	52	11.79	9.55	8.08	7.09
18	53	12.02	9.74	8.24	7.23

Track	Front	Rear	Notes

Track	Front	Rear	Notes